



Modello	Capacità	Voltaggio/Potenza Nominale	Corrente di Carica	Polarità	Dimensioni	Peso	Riferimenti	Corrispondenza Batteria al Piombo-Acido
PFLE-C22S	2Ah	12V/24Wh	Std: 1A Max: 4A	- +	87x50x89	0,5 Kg	c22S	3Ah - 8Ah
PLFP-7L	2Ah	12V/24Wh	Std: 1A Max: 4A	- +	107x56x85mm	0,55 Kg	YTZ5S, YTZ7S, YTX4L-BS, YTX5L-BS, YTX7L-BS, YB4L-A, YB4L-B, YB5L-B, YB6.5L-B, YB7L-B, 12N4-3B, 12N5-3B, 12N5.5-3B, 12N7-3B, 12N7A-3A, 12N7CZ-3D, 12N7D-3B	3Ah - 8Ah
PLFP-9R	3Ah	12V/36Wh	Std: 1.5A Max: 6A	+ -	134x65x92mm	0,78 Kg	YT7B-BS, YT9B-BS, YTX7A-BS, YTX9-BS, YTR9-BS, YB9A-A, YB9-B, 12N9-4B-1	6Ah - 9Ah
PLFP-14BR	4Ah	12V/48Wh	Std: 2A Max: 8A	+ -	134x65x92mm	0,95 Kg	YTZ10S, YT12B-BS, YT14B-BS, YTX14AH-BS, YB10A-A2, YB12A-A, YB12A-B, YB12B-B2, YB12C-A, YB14-A2, YB14-B2, YB14A-A1, YB14A-A2, 12N12A-4A-1	8Ah - 14Ah
PLFP-14BL	4Ah	12V/48Wh	Std: 2A Max: 8A	- +	134x65x92mm	0,95 Kg	YB10L-A2, YB10L-B, YB10-B2, YTX14AHL-BS, YB10L-BP, YB12AL-A, YB12AL-A2, YB14L-A1, YB14L-A2, YB14L-B2, YB16AL-A2, SYB14L-A2, SYB14L-B2, 12N10-3A-2, 12N11-3A-1, 12N14-3A	8Ah - 14Ah
PLFP-14R	4Ah	12V/48Wh	Std: 2A Max: 8A	+ -	148x86x105mm	1,06 Kg	YTZ12S, YTZ14S, YTX12-BS, YTX12A-BS, YTX14-BS, YTX14H-BS, KMX14-BS	8Ah - 14Ah
PLFP-18R	5Ah	12V/60Wh	Std: 2.5A Max: 10A	+ -	148x86x105mm	1,16 Kg	YTX16-BS, YTX16-BS-1, YB16B-A, YB16B-A1, HYB16A-AB, YB16-B, YB16-B-CX, YB16C-B, YB18-A	12Ah - 18Ah
PLFP-18L	5Ah	12V/60Wh	Std: 2.5A Max: 10A	- +	148x86x105mm	1,16 Kg	YTX14L-BS, YTX15L-BS, YTX18L-BS, YB16L-B, YB16CL-B, YB16L-A2, YB16HL-A-CX, YB18L-A, YB18L-A2, SYB16L-B	12Ah - 18Ah
PLFP-20R	6Ah	12V/72Wh	Std: 3A Max: 12A	+ -	148x86x105mm	1,28 Kg	GYZ16, YTX20H-BS, YTX20CH-BS, Y50-N18A-A, ETX14	18Ah - 24Ah
PLFP-20L	6Ah	12V/72Wh	Std: 3A Max: 12A	- +	148x86x105mm	1,28 Kg	YTX20L-BS, YTX20HL-BS, YTX24HL-BS, Y50-N18L-A-CX, Y50-N18L-A, Y50-N18L-A2, Y50-N18L-A3, Y50-N18L-AT, ETX14L	18Ah - 24Ah
PLFP-30R	8Ah	12V/96Wh	Std: 4A Max: 16A	+ -	165x86x130mm	1,62 Kg	YHD-12H, Y60-N24-A, 53034, ETX16	20Ah - 32Ah
PLFP-30L	8Ah	12V/96Wh	Std: 4A Max: 16A	- +	165x86x130mm	1,62 Kg	YTX30L-BS, YB30L-B, YB30CL-B, Y60-N24AL-B, 12N24-3A, 12N24-3, 52515, 53030, ETX16L, ETX18L, ETX20L, ETX30L	20Ah - 32Ah